PS424 — Şarj edilebilir yedek akü

GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER

DİKKAT! Yanlış montaj veya programlama, sistem üzerinde çalışan ya da sistemi kullanan kişilerin ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir. Montaj sırasında bu kılavuzdaki tüm güvenlik uyarılarına ve talimatlara eksiksiz uyun. Tereddüt halinde devam etmeyin; açıklama için Nice Teknik Servisiyle görüşün.

DİKKAT! Şu uyarılara uyun:
• Ürünü YALNIZ otomasyon kılavuzunda belirtilen testler ve devreye alma işlemleri tamamlandıktan sonra monte edin ve bağlayın.
• Aküyü monte edip bağlamadan önce sistemin şebeke beslemesini kesin. Aküyü bağlayın ve kontrol ünitesinin normal açılış sırasını uyguladığını kontrol edin. Uygulamıyorsa konnektörün doğru takıldığını ve akünün durumunu kontrol edin. Açılış doğruysa şebeke beslemesini yeniden bağlayın.

• Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı değiştirmeyin. Bu tür işlemler arızaya yol açabilir; üretici keyfî değişikliklerden doğan hasarlardan sorumlu değildir.
• Montaj sırasında ürün parçalarının suyla veya başka sıvılarla temasını önleyin. Temas olursa Nice Teknik Servisine başvurun.
• Ambalajı yerel atık kurallarına göre bertaraf edin.

KULLANIMA İLİŞKİN GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER

• Kılavuzu ilerideki bakım ve montaj işlemleri için güvenle saklayın.
• Kullanım ömrü sonunda malzemeleri kullanım yerindeki kurallara göre geri dönüştürün veya bertaraf edin.
• Akünün kullanım ömrünü korumak için şu talimatlara uyun:
– Tamamen boşalmış bir akünün tam şarjı yaklaşık 24 saat sürer.

– Akü bir acil durum beslemesidir; elektrik kesildiğinde otomasyonu ölçülü kullanın. Aşırı ve kesintisiz kullanım, hücreleri ısıtıp normal kullanım ömrünü kısaltabilir.
– Elektrik kesildiğinde otomasyonu bir günden uzun süre yalnız bu aküyle beslemeyin; aşırı ısınma akünün ömrünü kısaltabilir.
– Otomasyon uzun süre kullanılmayacaksa verim kaybını önlemek için isteğe bağlı aküyü çıkarıp kuru yerde saklayın.

ÜRÜNÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

Bu ürün, 14,4V gerilimli ve 2200mAh kapasiteli, şarj edilebilir bir yedek aküdür. Yalnız Nice kapı otomasyonları ve benzeri cihazlar için tasarlanmıştır. DİKKAT! Belirtilenlerin dışındaki her türlü kullanım kesinlikle yasaktır.

PR2, ani şebeke kesintilerinde acil durum beslemesi sağlayan bir Nice aksesuarıdır. Tam şarjlı akü, art arda birkaç hareket çevrimi sağlar (1 çevrim = açma - kapama). Diğer ayrıntılar Teknik Özellikler bölümündedir.

Kaynak kimlik notu: Özgün kapakta PS424, açıklama metninde PR2 yazmaktadır. İki kaynak adı da korunmuştur; bu kılavuz, iki modelin birbirinin yerine kullanılabileceğini doğrulamaz.

MONTAJ ÖNCESİ KONTROLLER

• Açmadan önce ambalajın sağlamlığını, ardından içindeki ürünü kontrol edin.
• Aküyü monte etmeden önce seçilen modelin, takılacağı otomasyona uygunluğunu kontrol edin.

Kullanım sınırları
Yalnız bu akü modelinin kullanılmasına açıkça uygun tasarlanmış Nice otomasyonlarına monte edin.

ÜRÜNÜN MONTAJI VE BAĞLANTISI

DİKKAT! Güvenlik için aküyü, yalnız otomasyon kılavuzunda belirtilen test ve devreye alma işlemleri tamamlandıktan sonra monte edin ve bağlayın. Montaj ve bağlantıda o kılavuzdaki işlemleri uygulayın.

ÜRÜNÜN BERTARAFI

Bu ürün otomasyonun ayrılmaz parçasıdır ve onunla birlikte bertaraf edilmelidir. Montajda olduğu gibi kullanım ömrü sonunda sökme ve bertarafı nitelikli personel yapmalıdır. Bazı malzemeler geri dönüştürülebilir, diğerleri bertaraf edilir. Bu ürün grubu için yerel geri dönüşüm ve bertaraf yöntemlerini öğrenin.

Dikkat! Parçalar, çevreye salındığında çevreye ve insan sağlığına ciddi zarar veren kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir. Üzeri çizili çöp kutusu, evsel atıklarla atılmasını yasaklar. Yerel kurallara göre ayrı toplayın veya yeni ürün alırken satıcıya iade edin. Uygunsuz bertaraf için yerel kurallar ağır para cezaları öngörebilir.

Dikkat! Boşalmış akü de kirletici maddeler içerebilir. Normal atık toplama noktalarına KESİNLİKLE atmayın. Yerel kuralların öngördüğü ayrı akü toplama yöntemlerini kullanın.

Genel merkez

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

İtalya'da Nice

Nice Padova
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
inforoma@niceforyou.com

Dünyada Nice

Nice France
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
info@es.niceforyou.com

Nice Polska
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey
info@tr.niceforyou.com

Nice UK
info@uk.niceforyou.com

Nice Australia
info@au.niceforyou.com

Nice China
info@cn.niceforyou.com

Nice USA
info@us.niceforyou.com

www.niceforyou.com

PS424

Akü

Montaj ve kullanım talimatları ve uyarıları

Kod: IST309.4862
Rev. 00 — 05 - 06 - 2009

Nice

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür: Şarj edilebilir NiMH aküler.
Anma gerilimi: 14,4V.
Kapasite: 2200mAh.
Başlangıç akımı: 3s boyunca 7A.
Anma akımı: Her 6 dakikada 1 dakika süren çevrimler için 5A.
Çalışma sıcaklığı: −20°C ile +60°C.