SYP - SYP30 — SOLEMYO

1 - GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLERİ

Dikkat! İnsanların güvenliği için bu talimatlara uyun. Önemli güvenlik talimatlarıdır; güvenli yerde saklayın. Aşağıdaki uyarılara uyun:

- Yalnız bu kılavuzda açıklanan elektrik bağlantılarını yapın. Hatalı bağlantılar, SYP/SYP30'un bulunduğu Solemyo sistemine ciddi zarar verebilir.
- SYP/SYP30 ile PSY24 aküsü arasındaki kablo dış ortamdan geçiriliyorsa kablonun tamamını uygun elektrik kablosu koruma borusuyla koruyun.
- Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı değiştirmeyin. İzin verilmeyen işlemler arızaya neden olur; üretici, izinsiz değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı ısı kaynaklarından ve açık alevden uzak tutun; bunlar cihaza zarar verip arızaya, yangına veya tehlikeye yol açabilir.
- Ambalajı yerel kurallara tam uygunlukla bertaraf edin.

2 - TANIM VE KULLANIM AMACI

SYP/SYP30, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür (tepe gücü: SYP 15W; SYP30 30W). Solemyo sisteminin bir bileşenidir ve sistemin PSY24 enerji depolama aküsünü şarj eder. Solemyo, Nice bahçe kapısı ve garaj kapısı otomasyonları için bağımsız bir besleme sistemidir. Bu nedenle SYP/SYP30'u yalnız PSY24 ile; ana panel, ilave ikinci panel veya arızalı panelin yedeği olarak kullanın. Diğer kullanımlar amacına aykırıdır ve yasaktır. Üretici, bu kılavuzda ve Solemyo sistem kılavuzunda öngörülenlerin dışındaki kullanımdan doğan yaralanma ve maddi zararlardan sorumlu değildir.

3 - MONTAJ VE BAĞLANTILAR

3.1 - Kullanım sınırları ve ön kontroller
SYP/SYP30'u monte etmeden önce Solemyo kılavuzunda (bölüm 2 ve 3) açıklanan ön kontrolleri yapın ve kullanım sınırlarına uyulduğunu doğrulayın.

3.2 - Birleştirme, montaj ve bağlantı
Paneli, gün boyunca ve her mevsimde güneş alacak şekilde yerleştirin. Yatay yönünü ve dikey açısını montaj yerinin coğrafi konumuna göre ayarlayın. Solemyo kılavuzuna (bölüm 4) ve ilgili şekillere bakın; kolaylık için bazıları burada da verilmiştir.
Şu işlemleri yapın:
a) Panelin doğru yatay ve dikey yönelimini belirleyin.
b) Destek braketini panele takın.
c) Paneli seçilen noktaya sabitleyin.
d) Kabloyu uygun elektrik kablosu koruma borusundan geçirin.
e) Panel kablosunun ucuna dirsek tipi dişi soketi takın.
f) Paneli PSY24 aküsüne bağlayın.

3.3 - İkinci SYP/SYP30 panelinin bağlanması
Solemyo sisteminin bağımsız çalışma süresini artırmak için ikinci panel eklenebilir. İki panelin PSY24'e bağlantısı için şekil 6'ya bakın.

4 - BAKIM VE BERTARAF

Bakım ve bertaraf için Solemyo sistem kılavuzuna bakın. Tam verimi korumak için panelin ışığa duyarlı yüzeyini düzenli olarak, her 6 ayda bir temizleyin. Kirli yüzey panelin enerji verimini düşürür.

Montaj talimatları ve uyarıları

SYP
SYP30

Fotovoltaik panel

IST323R01.4862_15-11-2011

Nice

5 - TEKNİK ÖZELLİKLER

SYP: Nominal gerilim 24 V; tepe gücü 15 W; boyutlar 390 × 415 × 25 mm; ağırlık 1.9 kg.

SYP30: Nominal gerilim 24 V; tepe gücü 30 W; boyutlar 550 × 450 × 25 mm; ağırlık 3.5 kg.

Her iki model için çalışma sıcaklığı: -40°C ... +85°C. Uyarı: Panel camı, doluya ve orta şiddetteki darbelere dayanacak şekilde test edilmiştir. Çok şiddetli dolu veya darbeler cama zarar verebilir; böyle bir durumda Nice Satış Sonrası Teknik Destek birimine başvurun.

AT UYGUNLUK BEYANI

2006/95/EC (LVD) ve 2004/108/EC (EMC) direktifleri uyarınca.

Not: İçerik, Nice S.p.A.'nın merkezinde saklanan resmî belgenin, bu kılavuz basılmadan önceki son revizyonuna karşılık gelir. Metin yayıma hazırlanırken yeniden düzenlenmiştir. Asıl belgenin bir kopyası Nice S.p.A.'dan (TV, İtalya) istenebilir.

Beyan numarası: 285/SYP... Revizyon: 2. Dil: TR.

Üretici: NICE S.p.A.
Adres: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy.
Ürün türü: Nice güneş enerjisi kiti.
Model / Tür: SYP veya SYP30 fotovoltaik panel ile PSY24 aküsünden oluşan SYKCE kiti.
Aksesuarlar: SYA1.

Aşağıda imzası bulunan Genel Müdür Luigi Paro, yukarıdaki ürünün aşağıdaki direktiflere uygun olduğunu tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere beyan eder:

Belirli gerilim sınırları içinde kullanılan elektrikli donanıma ilişkin üye devlet mevzuatlarının uyumlaştırılması hakkındaki 12 Aralık 2006 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 2006/95/EC SAYILI DİREKTİFİ. Uyumlaştırılmış standart: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008.

Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üye devlet mevzuatlarının uyumlaştırılması ve 89/336/EEC Direktifi'nin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 15 Aralık 2004 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 2004/108/EC SAYILI DİREKTİFİ. Uyumlaştırılmış standartlar: EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007.

Oderzo, 23 Kasım 2011

Müh. Luigi Paro — Genel Müdür

1 Fotovoltaik panel destek braketinin birleştirilmesi

























